

MODEL P3000i INVERTER


● **Technológia Inverter je schopná doručiť stabilizovanú energiu vysokej kvality, vhodnú na zásobovanie prístrojov ako počítač, telekomunikačné zariadenia a podobne.**

- **Dlhá autonómia a nízka spotreba paliva**
- **Nízka hlučnosť**
- **Benzínový motor ROBIN-SUBARU**
- **4-koľesová sada**
- **Mnohopólový alternátor so stálymi magnetmi**



Obrázok produktu s frekvenciou 60Hz

MODEL		P3000i	
KÓD		PF25252SN1000	
VÝSTUPNÝ SYSTÉM		JEDNOFÁZOVÝ	
STARTOVANIE		Ručný	
JEDNOFÁZOVÝ VÝKON			
Výkon COP	kVA	2,50	
Výkon LTP	kVA	2,80	
Napätie	Volt	230	
Frekvencia	Hz	50	
Fázový posun	Cos φ	1	
MOTOR		Robin-Subaru	
Model		EX170 -Vzduchomchladený, 4-taktný	
Objem valcov	cc	169	
Valec		1 inclined	
Max. výkon	kW	4	
Palivo		Gasoline	
NÁDRŽ/AUTONÓMIA			
Kapacita nádrže	L	10,8	
Autonómia 75%	h	8,6	
HLUČNOSŤ			
Hlučnosť LwA	dB(A)	90	
Akustický tlak v 7 m	dB(A)	65	
ROZMERY			
Dĺžka	mm	537	
Šírka	mm	482	
Výška	mm	583	
Hmotnosť	kg	54	
INVERTER TECHNOLOGY			
<p>Technológia Inverter zdokonalená a aplikovaná v generátoroch P3000i, produkuje energiu vysokej spoľahlivosti so stálymi hodnotami napätia a frekvencie za každých podmienok. Generátor P3000i je prístroj vhodný na napájanie zariadení ako počítač, zdravotnícke prístroje, meracie prístroje a pod.</p>			



VYROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMĚNU V MODELOCH BEZ PŘEDCHÁDŽAJÍCIEHO UPOZORNĚNÍ.

MANUÁLNY PANEL		
	Prístroje	<ul style="list-style-type: none"> • Indikátor hladiny paliva • Ovládač Micropočítača (voltmeter, meradlo frekvencie, počítadlo hodín chodu, ovládač voľnobehu, olejové čidlo) • Indikátor prítomnosti napätia
	Ochran	<ul style="list-style-type: none"> • Predčasné vypnutie • Preťaženie • Ochrana skratu • Nízka hladina oleja (olejové čidlo) • Prehriatie (inverter)
	Ovládače	<ul style="list-style-type: none"> • Tlačidlo štart • Tlačidlo reset (alarmy)
	Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> • N°2 zásuvky schuko 230V 16A • Výstup nabíjačky batérie 12V 8,3A

Obrázok produktu s frekvenciou 60Hz